

# CENTRAL DIGITAL

## PCD-24F | 40 | 80 | 80B / 80E



Central de Comunicação  
Condominial

### DISPONÍVEL NAS VERSÕES

#### PCD-24F

- Alimentação: 127V ou 220V (60Hz ou 50Hz);
- Acessórios: TDI-100, PCD-01, PCD-12, TP-100;
- Capacidade: Até 24 ramais;
- 4 enlaces de comunicação (enlace prioritário).

#### PCD-40

- Alimentação: 127V ou 220V (60Hz ou 50Hz);
- Acessórios: TDI-100, PCD-01, PCD-12, TP-100, Placa de acoplamento;
- Capacidade: Até 40 ramais (modular com placas de 8 ramais);
- 4 enlaces de comunicação (enlace prioritário).

#### PCD-80

- Alimentação: 127V ou 220V (60Hz ou 50Hz);
- Acessórios: TDI-100, PCD-01, PCD-12, TP-100, Placa de acoplamento;
- Capacidade: Até 80 ramais (modular com placas de 16 ramais);
- 4 enlaces de comunicação (enlace prioritário).

#### PCD-80B / PCD-80E

- Alimentação: 127V ou 220V (60Hz ou 50Hz);
- Acessórios: TDI-100, PCD-01, PCD-12, TP-100, Placa de acoplamento;
- Capacidade: Até 480 ramais (modular com placas de 16 ramais);
- 8 enlaces de comunicação (enlace prioritário);
- Placa de 16 ramais balanceada.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Aplicação Condominial: Comunicação direta e com sigilo entre os apartamentos;
- Mensagens de voz incorporadas no produto;
- Saída para Bina em todos os ramais;
- Possui siga-me, hotline e pega trote por mensagem de voz;
- Porteiro Presente;
- Hotline com ou sem retardo;
- Função Pânico;
- Função síndico (não perturbe);
- Dimensões: L 218mm x C 235mm x A 110mm



Tensão de alimentação 110 ou 220VT  
Tensões internas de 3V3, 5V, 30V e 47Vrms



Download de Software  
para programação via PC



Encaminhamento de  
chamadas internas (Siga-me)



Fabricado em plástico (ABS),  
nas cores preta e branca

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Gabinete plástico |
- 01 Fonte de alimentação |
- 01 Placa mãe.

OBS. Ramais inclusos apenas no modelo PCD-24F.

DICA: Realize todas as configurações e programações necessárias, através do desktop.